



YOU ASKED FOR A
MACHINE
WE GAVE YOU A
FRIEND

Garden and power tools
www.villager.eu

Villager®

VWB 1920

Bar kod: 8605032613017

Br. artikla: 060102

Opis uređaja:

Čistač fuga

Opis tržišta:

Potrošači



Tipična upotreba:

Ovaj akumulatorski čistač fuga je opremljen sa najlon i metalnom četkom za čišćenje. Idealna je za betonske i površine pokrivene behatomom.

Period upotrebe:

Po potrebi korisnika

Vrsta upotrebe

Hobi

Tehničke karakteristike proizvoda:

Tip baterije

Fuse 18 V, Li-ion

Napon

18 V

Autonomija sa punom baterijom 1.5 Ah

20 min

Autonomija sa punom baterijom 2 Ah

30 min

Autonomija sa punom baterijom 3 Ah

40 min

Autonomija sa punom baterijom 4 Ah

60 min

Tip motora

Elektro-motor sa četkicama

Brzina bez opterećenja

1200 rpm

Prečnik četke

100 mm

Tip rukohvata

Teleskopski / 37 – 64 cm

Masa

1.74 kg

Oprema

Metalna četka Najlon četka



Edition

Normal

Buka:

Nivo zvučnog pritiska(Lpa)
K=3 dB(A)

67.5 dB(A)

Nivo zvučne snage(LwA)
K=3 dB(A)

78.2 dB(A)

**Vibracije
K=1.5m/s²:**

0.696 m/s²

Opis specifičnih karakteristika:



Fuse 18 V

višestruko duži životni vek

Fuse 18 V baterije su zasnovane na Li-ion tehnologiji. Ove baterije imaju do tri puta duži životni vek od Ni-Cd baterija sličnih karakteristika.



Fuse 18 V

zaštita od samopražnjenja

Fuse 18 V bateriju možete odložiti na nekoliko meseci bez bojazni da će doći do pražnjenja i gubitka snage.



Fuse 18 V

dugoročno visoke performanse

Fuse 18 V baterije pokazuju gotovo identične performanse na početku i kraju svog radnog veka.



Fuse 18 V

baterije bez memorijskog efekta

Bateriju možete puniti bilo kada i bez obzira na stepen ispražnjenosti i bojazni od gubitka kapaciteta.



Fuse 18 V

štedi novac i prostor

Kupovinom jedne baterije (u nekim slučajevima dve) i jednog punjača štedite pri kupovini sledećeg Fuse alata, jer ćete kupiti samo alat (bare tool) i time izbeći nepotrebne troškove kupovine novog seta baterije i punjača, a samim tim i uštedeti na prostoru u Vašoj radionici.

Dodatna oprema:



Baterija Fuse 18 V / 2 Ah

Baterija Fuse 18 V / 4 Ah

Br. artikla

056370

Br. artikla

056371

Tip baterije

Li-ion, 18 V

Tip baterije

Li-ion, 18 V

Kapacitet baterije

2 Ah

Kapacitet baterije

4 Ah

Bar kod

8605032611624

Bar kod

8605032611631

Br. kom. u trans. pak.

20

Br. kom. u trans. pak.

20



Baterija Fuse 18 V / 1.5 Ah

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	1.5 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	

Baterija Fuse 18 V / 3 Ah

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	3 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	



Punjač Fuse 1.65 A

Br. artikla	056372
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	40 W
Bar kod	8605032611648
Br. kom. u trans. pak.	20



Brzi punjač Fuse 2.4 A

Br. artikla	056373
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	70 W
Bar kod	8605032611655
Br. kom. u trans. pak.	20



Brzi punjač Fuse 4 A

Br. artikla	058974
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	105 W
Bar kod	8605032612294
Br. kom. u trans. pak.	4



Brzi punjač Fuse 2 x 3.5 A

Br. artikla	058189
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	200 W
Bar kod	8605032612294
Br. kom. u trans. pak.	10

Dimenzije transportnog pakovanja (mm)	Br. kom. u transportnom pakovanju - 2
---------------------------------------	---------------------------------------

